

SMS command table

13 April 2018

Comando	Sintassi	Funzione	Esempio	Risposta
INFO	<password>INFO	Richiesta stato	1234INFO	IN1:On Out1:off Network:3 Date:11.45 01/01/2015 IMEI:862950024571179 SW:03.2 HW:077
SMSTEL	<password>SMSTEL= <numero di telefono>*	Numero di telefono da avvisare	1234SMSTEL=+39123456789*	Stored: 1 Error: 0 V3.1
SMSTEXT	<password>SMSTEXT= <testo>*	Testo del messaggio SMS	1234SMSTEXT=Porta aperta*	Stored: 1 Error: 0 V3.1
ADD	<password>ADD=<posizione 3 caratteri>=<numero di telefono>*	Aggiunta numero di telefono per controllo uscita	1234ADD=001=+39123456789*	Stored: 1 Error: 0 V3.1
DEL	<password>DEL=<posizione 3 caratteri>	Cancellazione del numero di telefono	1234DEL=001	Stored: 1 Error: 0 V3.1
SMSPIN	<password>SMSPIN= <nuova password>	Modifica password	1234SMSPIN=5678	Stored: 1 Error: 0 V3.1
REDIR	<password>REDIR= <numero di telefono>	Inoltro SMS ad un numero di telefono	1234REDIR=+39123456789	Stored: 1 Error: 0 V3.1
	<password>REDIR=D	Disabilitazione inoltro SMS	1234REDIR=D	Stored: 1 Error: 0 V3.1
MONOTIME	<password>MONOTIME=<tempo>	Tempo di comando monostabile	1234MONOTIME=010	Stored: 1 Error: 0 V3.1
RESTART	<password>RESTART	Riavvio modulo GSM	1234RESTART	Stored: 1 Error: 0 V3.

DIP switch allocations

Switch	On	Off
1.	Uscita bistabile	Uscita monostabile
2.	Ingresso NC di default	Ingresso NO di default
3.	Chiamata vocale abilitata caso di input	Chiamata vocale dis abilitata caso di input
4.	Controllo Uscita SENZA identificazione chiamante	Controllo Uscita SOLO via identificazione chiamante

Programmazione via SMS

È possibile indicare più comandi SMS in un unico messaggio. Il messaggio può contenere fino a 160 caratteri.

Il modulo risponde con un messaggio che indica lo stato della programmazione: dopo il termine „**Stored**” verranno indicati il numero dei comandi effettuati; dopo il termine „**Error**” verranno indicati il numero dei comandi errati e che quindi non hanno avuto alcun seguito.

I comandi **Info** e **Restart** non possono essere usati **due volte** nello stesso sms. Sintassi: <password>Comando1SpazioComando2SpazioComando3

Esempio:1234SMSTEL=+39123456789 SMSTEXT=Porta aperta* ADD=001=+391234567